

538291


SIEA-M8B-PU-S

Proximity sensor

Induktiver Näherungsschalter

Sensor inductivo

Capteur inductif



15...30 VDC
0...10 V



For use in NFPA 79 Applications only

For use in class 2 circuits



- en** **Warning**, Do not use as a safety device!
Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.
- de** **Warnung**, Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung ausschalten.
- es** **Atención**, ¡No utilizar como sensor de protección!
¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema eléctrico.
- fr** **Attention**, No convient pas pour une utilisation en tant que dispositif de sécurité!
Tension électrique! Avant toute intervention sur le système électrique: mettre hors tension.

FESTO

Festo AG & Co. KG

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen

Germany

+49 711 347-0

www.festo.com

en / de / es / fr	
Type / Typ / Tipo / Type	SIEA-M8B-PU-S
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Référence	538291
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre	M8
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn	0...4 mm
Mounting Einbauart Montaje Montage	Quasi-embeddable Quasi-bündig Casi enrasable Quasi noyable
Switching frequency / Schaltfrequenz Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation	-
Ambient temperature / Umgebungstemperatur Temperatura ambiente / Température ambiante	-25...+70°C
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection	IP 67
Housing material Gehäusewerkstoff Material del cuerpo Matériau du boîtier	Chrome-plated brass Messing verchromt Latón cromado Laiton chromé
Cable material / Kabelmaterial Material del cable / Matériau du câble	-
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.	4 Nm
Voltage drop / Spannungsfall Caída de tensión / Chute de tension	-
Reproducibility / Reproduzierbarkeit Repetibilidad / Reproductibilité	0.01 mm

8078551

1711c