


553541 SIEF-M12B-PS-S-L

Proximity sensor
 Induktiver Näherungsschalter
 Sensor inductivo
 Capteur inductif



FESTO

FESTO AG & Co. KG

Rüter Straße 82
 73734 Esslingen
 Germany
 +49 711 347-0
 www.festo.com



10...30 VDC
 200 mA



UL
 LISTED
 3E GN
 Class 2 Source
 IND.CONT.EQ.

- en Warning, Do not use as a safety device!**
 Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.
- de Warnung, Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!**
 Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung ausschalten.
- es Atención, ¡No utilizar como sensor de protección!**
 ¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema eléctrico!
- fr Attention, Ne convient pas pour une utilisation en tant que dispositif de sécurité!**
 Tension électrique! Avant toute intervention sur le système électrique: mettre hors tension.

en/de/es/fr	
Type/Typ/Tipo/Type	SIEF-M12B-PS-S-L
Part. Nr./Teile Nr./Tipo/Reference	553541
Diameter/Durchmesser/Diámetro/Diamètre	M12
Nominal operating distanceSn/Bemessungsschaltabstand Distancia nominal de detección/Portée nominale Sn	3 mm
Mounting Einbauart Montaje Montage	Flush bündig rasante noyable
Switching frequency/Schaltfrequenz Frecuencia de conmutación/Fréquence de commutation	3000 Hz
Ambient temperature/Umgebungstemperatur Temperatura ambiente/Température ambiante	-30...+85 °C
Degree of protection/Schutzart/Protección/Protection	IP 68
Housing material Gehäusewerkstoff Material del cuerpo Matériau du boîtier	chrome-plated brass Messing verchromt latón cromado laiton chromé
Cable material/Kabelmaterial Material del cable/Matériau du câble	
Tightening torque/max. Anzugsdrehmoment Momento max. de ajuste/Couple de serrage max.	10 Nm
Voltage drop/Spannungsfall Caída de Tensión/Chute de tension	< 2 V
Reproductibility/Reproduzierbarkeit Repetibilidad/Reproductibilité	0,06 mm

8098100

2018-09a